

Введение

Считыватель контроля доступа IC представляет собой бесконтактные головки корня абакавира M1 с частотой 13,56 МГц, что исключает использование усовершенствованной схемы радиочастотного приемника и встроенного микроконтроллера в сочетании с эффективными алгоритмами декодирования. Он получил высокую чувствительность, ток, одиночный источник питания постоянного тока, низкую цену, высокие эксплуатационные характеристики. Пыль, влага, полностью герметичная конструкция позволяет пользователям устанавливать его на открытом воздухе и в других суровых условиях, без механического износа и долговечности.

Технические характеристики

Функция	Параметры
Напряжение	DC 9В-16В
Потребляемый ток	не более 100mA
Support cards	Mifare(S50, S70 etc.)
Расстояние считывания	0-50 мм
Частота чтений	<0.5S
Протоколы	Wiegand 26/Wiegand 34 (один из)
Дистанция	WG26/34≥100M
Температура	-25℃~ +75℃
Габариты	28mm×80mm×12mm
Вес	60гр
Высота	180mm±5mm
Материал	ПВХ и компаунд (всепогодное)
Индикация	2 цвета (ожидание и вход)



Обозначение

- Red: VCC (Power supply)
- Black: GND (Ground)
- White: Wiegand D1
- Green: Wiegand D0
- Blue: LED
- Yellow: BEEP
- Orange: Wiegand 26/Wiegand 34(The output format is WG34 when purple line connect with black line)

Примечание

1. Выключите питание и не работайте в режиме реального времени при установке или разборке.
2. Считыватель необходимо установить на деревянную, бетонную или кирпичную стену либо поставить на стол. Он не может иметь большую площадь изделий из железа и стали в радиусе около 10 сантиметров.
3. Различные карты влияют на расстояние считывания.
4. Если расстояние считывателя между двумя машинами <0,3 м, они будут мешать друг другу. Другими словами, наилучшее расстояние между считывателями сохраняется на уровне 0,3 метра выше.
5. Если карта все еще находится в зоне считывания, считыватель без каких-либо подсказок также не отправляет данные.
6. Считыватель контроля доступа не может хранить пользовательские данные и информацию, мы не можем увеличить карту, пароль и отпечаток пальца пользователя. Это инструмент для разблокировки, который, просто расширив карту или пароль, вам нужно полагаться на контроллер доступа, автоматы с картами посещаемости или многоканальные контроллеры.