

Умный беспроводной WiFi контроллер Руководство



Спецификация

- Устройство: Умный контроллер
- Номинальное напряжение: AC 90-250 В
- Номинальный ток: 10 А (макс.)
- Частота тока: 50-60 Гц
- Максимальная нагрузка: 2200 Вт для 220 В
1100 Вт для 110 В

Способ подключения



При подключении соблюдайте все необходимые меры безопасности!

Часть 1: Загрузка ПО и регистрация

Чтобы скачать приложение, Вы можете воспользоваться поиском в Google Play или App Store, указав в нем название приложения «TuYa», или отсканируйте QR код, указанный ниже, который сразу перенаправит Вас на соответствующую страницу загрузки.

Если Вы загрузили приложение впервые, Вам следует зарегистрировать свой аккаунт, нажав кнопку «Регистрация». Если Вы уже пользуетесь данным приложением и у Вас уже есть аккаунт, Вам необходимо войти в него, нажав кнопку «Войти».



Часть 2: подключение в обычном режиме (рекомендовано)

Подготовка: подключите устройство к питанию, удерживайте кнопку ручного управления в течение 5 секунд, пока индикатор не начнет моргать часто (несколько раз в секунду) – устройство готово к добавлению.

Добавление: Подключите Ваш смартфон к WiFi сети. Запустите приложение TuYa Smart, в правом верхнем углу нажмите «+». Убедитесь, что индикатор на устройстве все также быстро моргает и приступайте к его добавлению. Слева в столбце выберите раздел «Другое», затем выберите «Другое WiFi», укажите Вашу WiFi сеть, введите пароль от нее и нажмите «Далее». Подтвердите, что устройство готово к добавлению, нажмите «Вперед» и ожидайте.


После успешного добавления, дайте имя устройству и нажмите «Завершить».

Часть 3: подключение в режиме «Точка доступа»

Если Вам не удалось подключить устройство в обычном режиме, воспользуйтесь режимом «Точка доступа». В приложении в правом верхнем углу нажмите «+», слева в столбце выберите раздел «Другое», затем выберите «Другое WiFi», укажите Вашу WiFi сеть, введите пароль от нее и нажмите «Далее». В правом верхнем углу выберите «Режим AP», подтвердите, что устройство готово к добавлению и нажмите «Вперед». Нажмите подключиться и выберите WiFi сеть, которая начинается на «Smart Life», после подключения вернитесь назад в приложение. Дождитесь окончания подключения устройства дайте имя устройству и нажмите «Завершить».

Часть 4: Учетная запись

В данном разделе пользователь может редактировать настройки учетной записи






Примечания

- Если при первичном осмотре устройства, Вами были обнаружены механические повреждения, вызванные транспортировкой, сразу же обратитесь к продавцу для осуществления замены.
- Внимательно изучите руководство прежде, чем приступать к настройке устройства, дабы сохранить его рабочее состояние и работоспособность на длительное время.
- Установите устройство таким образом, чтобы оно было вне зоны доступа детей.
- Внимательно изучите спецификацию устройства и не превышайте максимально допустимую нагрузку!




Руководство по настройке и синхронизации с Amazon Echo

Привязка аккаунта TuYa Smart к аккаунту Alexa

1. Перейдите во вкладку «Skills» в меню слева и найдите в поиске TuYa Smart. Выберите приложение из выпадающего списка результатов и нажмите кнопку «Enable», чтобы связать аккаунты.




2. После перехода к привязке аккаунтов, введите Ваш логин и пароль от аккаунта приложения TuYa Smart и укажите страну, где зарегистрирован аккаунт, затем нажмите «Log in now» и дайте согласие на доступ Alexa к Вашему профилю и контролю устройств, нажав на кнопку «Authorize», для завершения привязки аккаунтов. После того, как операция успешно завершена, вернитесь в интерфейс главного меню.



Управление умным устройством с Amazon Alexa

Перед началом управления Alexa должна распознать устройство. Нажмите кнопку «Discover», перейдя на вкладку «Smart Home», чтобы распознать устройство. Найденные устройства будут представлены списком.



Голосовое управление устройством

Теперь Вы можете использовать своего голосового помощника для управления устройством. Для корректной работы устройства следуйте инструкции.

