

Спецификация

- Напряжение от 100 до 240В
- Частота ~50 Гц
- Регулируемое выходное напряжение до 10%
- Предназначен для установки внутри помещения и рассчитан на круглосуточный режим работы



Технические характеристики

Модель	Ps-Link M1250
Входное напряжение	Переменное 220 В±20%, частота ~50 Гц
Диапазон выходного напряжения	12В ± 10%
Мощность	600 Вт
Кратковременный пиковый ток, не более	50А
Каналы	3
Клеммные колодки	3 пары
Индикация рабочих режимов	Световая
Охлаждение	Активное, 2 вентилятора
Защита от КЗ	от перегрузки по току (OCP); от перенапряжения (OVP); от короткого замыкания (SCP); от перегрева (OTP)
Исполнение	Металлический корпус
Размеры	240х130х70 мм

Условные обозначения

L	Клеммы, предназначенные для подключения блока питания к сети (220В), промаркированы L и N. Порядок подключения («+» / «-») значения не имеет.
N	
	При наличии заземления выполнить подключение к клемме, имеющей соответствующее обозначение.
COM	Клемма подключения отрицательного выходного напряжения (-V).
COM	Клемма подключения отрицательного выходного напряжения (-V).
+V	Клемма подключения положительного выходного напряжения (+V).
+V	Клемма подключения положительного выходного напряжения (+V).
+V ADJ	Регулировка выходного напряжения.