



Сенсорная кнопка выхода PS-OP04

ПАСПОРТ

и

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

Назначение

Кнопка предназначена для работы в системах КУД или других слаботочных системах. Кнопка имеет подсветку зоны сенсора, что позволяет использовать ее в местах с недостаточной освещенностью. При прикосновении к кнопке и ее срабатывании цвет подсветки меняется с синей на зеленую.

Характеристики

Материал корпуса	Пластик
Питание / потребляемый ток	12В / не более 40мА
Коммутируемое напряжение / ток	не более 28В/3А
Размеры	86 x 55 x 22 мм
Рабочая температура	-20...+50 град.С

Примечание: устройство не содержит драгоценных металлов требующих учета при хранении, списании или утилизации.

Комплект поставки

Кнопка – 1шт.

Комплект крепежа -1 шт.

Подключение

Красный	– +12В
Черный	– Общий
Белый	– COM (центральный контакт реле)
Оранжевый	– NC (нормально замкнутый контакт реле)
Желтый	– NO (нормально разомкнутый контакт реле)

Установка кнопки

Отверните фиксирующий винт внизу корпуса, снимите заднюю крышку. Закрепите заднюю крышку корпуса на стене. Подключите соединительные провода. Установите верхнюю часть и заверните фиксирующий винт.

Правила хранения и транспортировки

Хранение изделия в потребительской таре должно соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69.

Утилизация

Изделие утилизировать как бытовую технику без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

Техническое обслуживание

Техническое обслуживание изделия должно проводиться не реже одного раза в год и должно включать: проверку работоспособности изделия, проверку целостности корпуса изделия, надёжности креплений, контактных соединений, очистку корпуса изделия от пыли и грязи.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Срок службы изделия – 5 лет.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с даты продажи.

Сделано в Китае.

Параметры и характеристики изделия могут меняться без предварительного уведомления.

EAC