

Руководство пользователя

по подключению готовых мобильных комплектов в приложении Yoosee

артикул 1611; 1617; 1619; 1621; 1622; 1624; 1610; 1614; 1618; 1616; 1849; 1625

Санкт-Петербург 2019 г.

Установка мобильного приложения

1. Установите мобильное приложение Yoosee из Google play (Android) или App store (iOS): Appstore:

	Yoosee (a+) More than close at this moment ShengJie Jin ★★★★☆ 4.2, 3.8K Ratings Free	
Play Market:		
	Yoosee	
	Gwell Видеоплееры и редакторы 3•	★★★★ 20 160 ≗
	Ориложение совместимо со всеми вашими устр	ойствами.
		Установлено

2. Запустите приложение и пройдите регистрацию пользователя:

	< Быстрая регистрация	Russian Federation
Регистрация по email	Регистрация с телефоном	6
Russian Federation	Russian Federation	> 8 Войдите по номеру телефона ил
🕅 Пожалуйста, введите вашу почту	Введите номер телефона	🕆 Введите пароль 💿
Отправить код подтверждения электронной почты	Введите код подтв Получить подтвержд	код 🔗 Запомнить пароль
	🕂 Введите пароль	Логин
	Пароль должен иметь 8-30 символов, содержать буквы и цифры.	Забыли пароль? Быстрая регистрация
	Подтвердить	
	Я прочитал и согласенПользовательс соглашение	кое Другие способы входа
Зарегистрироваться по номеру телефона	Не получили код подтверждения? Зарегистрироваться с помощью е-ma	

Введите данные E-mail, либо Номер телефона для регистрации пользователя, после нажатия на соответствующую кнопку вам на почту или номер телефона придет код подтверждения, осталось придумать и ввести пароль 2 раза. При успешной регистрации появится подсказка – «аккаунт зарегистрирован». Далее вернитесь на начальный экран и введите учётные данные.

Примечание: Номер телефона при регистрации вводите без кода страны.

 Подключите камеры и модем к питанию с помощью адаптеров, идущих в комплекте. Убедитесь, что модем имеет доступ в интернет, об этом свидетельствует синий индикатор, который должен гореть постоянно.



4. Подключитесь к WIFI сети роутера со смартфона, на котором будет происходить добавление камер. Данные для подключения, находятся под крышкой:



В случае использования оператора связи Tele2, просьба осуществить доп. настройку в интерфейсе роутера (шаги расписаны в конце инструкции)

5. Даём разрешение не только на получение PUSH уведомлений, но и на все остальные запрашиваемые действия, для исправной работы приложения. Добавьте новое устройство с помощью пункта меню «Проводное подключение» (хоть по факту оно у вас и не проводное, имеется ввиду одна локальная сеть).



6. Введите стандартный пароль - 123 и присвойте произвольное имя устройству.



7. После успешного добавления, можно проверить работу устройства.



Если при включении модема с сим-картой Teлe2 (или Ростелеком) у вас не работает интернет, сделайте следующее:

1) Подключите ваше устройство к сети WIFI модема, либо подключите модем по USB к вашему ПК/Ноутбуку. Откройте браузер и в адресной строке впишите адрес 192.168.8.1. Откроется главная страница интерфейса модема.



2) Перейдите во вкладку "Настройки". Во всплывающем окне введите имя пользователя и пароль (по умолчанию и то и то: admin). Нажмите "Вход".



3) Во вкладке настройки, перейдите в раздел "Коммутируемое соединение" -> "Управление профилями".
 Нажмите "Новый профиль", чтобы создать профиль.

 ← → C ① Не защищено | 192.168.8.1/html/profilesmgr.html

Быстрая настройка		Vananasius anadu	
Коммутируемое соедине	ние	эправление профи	אאאנט
Мобильное соединение		Точка доступа (авто):	Включено Выключено
- Управление профилями			
Настроики сети		Имя профиля:	Internet (по умолчанию)
Wi-Fi	0	Номер коммутируемого соединения:	*99#
Безопасность	0	Имя пользователя:	
Система	0	Пароль	
		Аутентификация:	PAP 🔻
		Точка доступа:	zonginternet
		Pexum DNS:	Авто Вручную
		Точка доступа: Режим DNS: Новый про	zonginternet • Авто Вручную Филь Удалить Применить

4). Во всплывающем окне заполните поля как на изображении и нажмите "сохранить". После этого попробуйте открыть какую-нибудь страничку в браузере для проверки корректности соединения.

 ← → C ▲ Не защищено | 192.168.8.1/html/profilesmgr.html

Главная : ? : 🇯 : Нас	гройки Статистика SM	IS : USSD : Тел. книга : SD-карта :	
Быстрая настройка	Vapapa		
Коммутируемое соединение	0	ение профилями	
Мобильное срединение	Точка доступа (авто	Точка доступа (авто): Включено 🖲 Выключено	
→ Управление профилями			
Настройки сети	Новь	ый профиль 🛛 🗶	
Wi-Fi			
Безопасность	Имя профиля:	asdasd	
Система	Номер коммутируемо соединения:	*99#	
	Имя пользователя:	asdasd	
	Пароль:	•••••	
	Аутентификация:	Asto	
	Точка доступа:	internet.tele2.ru	
	Режим DNS:		
		P	
		Сохранить Отмена	

ДЛЯ РОСТЕЛЕКОМ: точка доступа имеет следующую значение internet.rt.ru