

5. Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует работоспособность изделия в соответствии с заявленными техническими характеристиками в течение 12 месяцев со дня продажи при соблюдении владельцем условий хранения, монтажа и эксплуатации.

Примечание. Работа аппаратуры гарантируется в условиях нормальной электромагнитной обстановки.

Гарантия не распространяется на изделие:

- имеющее механические повреждения и следы вскрытия или ремонта владельцем, или третьими лицами;
- вышедшее из строя в результате нарушения условий эксплуатации;
- вышедшее из строя в результате воздействия непреодолимых сил (природных явлений, стихийных бедствий, аварий на электросетях и т.п.).

6. Варианты эксплуатации.



Камера типа «видеоглазок»

Proline PR-VE108

Модели S, N, H



1. Назначение.

Аналоговая камера PROLINE PR-VE108 предназначена для использования в системах видеонаблюдения для фиксации преступных действий во входной зоне, а также в качестве контроля обстановки и идентификации посетителей.

Для обеспечения наблюдения на экране монитора контролируемых зон требуется видеосистема, способная принимать и обрабатывать видеосигнал от камер(ы).

В изделиях 108N и 108H применяется технология AHD, которая позволяет осуществлять передачу видео высокого качества и сигналов управления по коаксиальному кабелю на расстояние до 500 метров

2. Основные технические характеристики.

Характеристика	Значение
Конструктив камеры	Цилиндрическая с объективом Fisheye
Объектив	f1,78 Угол обзора 150 или 120 градусов
Тип чувствительного элемента	Матрица SONY 1/ 2.9"
Количество эффективных пикселей	1920 x 1080
Разрешение	2 Мегапикселя
Минимальная освещенность объекта при светосиле объектива 1/F2.0, люкс, не более	0,01
Телевизионный стандарт	AHD, CVBS, TVI
Отношение «сигнал-шум», дБ, не менее	69
Электронный затвор, с	от 1/50 до 1/100 000
Режимы	BLC, D-WDR, W/B
Режим «День\ночь»	есть
ИК-подсветка	нет
Напряжения питания постоянного тока, В	12±10%
Рабочий ток, mA, не более	70
Диапазон рабочих температур, °C	от - 20 до + 70
OSD меню	есть
Относительная влажность окружающего воздуха при температуре плюс 20C ⁰ , %, не более	80
Толщина двери, мм, не более	от 40 до 85 мм
Масса, кг, не более	0,1

3. Комплект поставки.

- | | |
|---------------------------|---------|
| 1. Камера PR-VE 108 N (H) | - 1 шт. |
| 2. Разъем RCA-BNC | - 1 шт. |
| 3. Упаковка | - 1 шт. |

4. Габаритные размеры и подключение.

Внимание! Подключение и монтаж камеры производить только при отключенном питании.

4.1. Установочные размеры и схема монтажа камеры приведены ниже.



Разъемы для подключения кабеля при монтаже

Наименование	Назначение
Разъем BNC или RCA	Выход видеосигнала типов AHD или CVBS соответственно
Разъем DJK11 (мама)	Для подачи напряжения постоянного тока (+12В)

4.2. Подключение источников питания производить силовым кабелем с сечением токоведущих жил, обеспечивающим передачу требуемой мощности (0,5 или 0,75 мм²)

4.3. Подключение сигнального кабеля к выходу камеры производить радиочастотным коаксиальным кабелем с волновым сопротивлением 75 Ом.

4.4. Климатическое исполнение подводимых соединительных кабелей должно соответствовать условиям эксплуатации оборудования